



- Arrancador multifunción profesional al litio de 12V. 2000A start máx.
- Equipado con baterías de elevado rendimiento; recarga rápida y completa gracias a las celdas de polímeros de litio LiPo de alta eficiencia.
- Dos salidas USB (1A-2,1A) para la carga de dispositivos electrónicos (tableta, teléfono inteligente, etc.).
- Potente fuente de iluminación. 2 luces led de alta intensidad y 3 modalidades de funcionamiento.
- Compacta pero ligera: robusta gracias a la tapa antigolpes.
- Protección contra inversión de polaridad.

## DATOS TÉCNICOS

CODIGO	<b>829572</b>	CORR. DE PUESTA EN MARCHA	<b>600 A</b>	CORRIENTE SALIDA #2(USB)	<b>2,1 A</b>
TENSION DE RED CARGA 1ph	<b>100 - 240 V</b>	CORR. DE PUESTA MARCHA MAX	<b>2000 A</b>	DIMENSIONES (LxWxH)	<b>21 x 12 x 7 cm</b>
FRECUENCIA RED EN CARGA	<b>50 / 60 Hz</b>	TENSION DE SALIDA #1(USB)	<b>5 V</b>	PESO	<b>1,1 kg</b>
CAPACIDAD DE LA BATERIA	<b>12000 mAh</b>	CORRIENTE SALIDA #1(USB)	<b>1 A</b>		
TENSION DE PUESTA MARCHA	<b>12 V</b>	TENSION DE SALIDA #2(USB)	<b>5 V</b>		

## ACCESORIOS SUMINISTRADOS

125182	CABLES DE ARRANQUE
125183	CABLE DE CARGA PARA EL COCHE
168047	CARGADOR

## DESCRIPCIÓN

Arrancador multifunción al litio de 12V, dotado de:

- dos salidas USB (1A-2,1A) para la carga (power bank) de dispositivos electrónicos (tabletas, teléfonos inteligentes, etc),

- dos lámparas led de alta intensidad con tres modalidades de funcionamiento para iluminación fija o de emergencia.

Utiliza celdas de polímeros de litio LiPO de alta eficiencia que permiten una recarga completa rápida, monitoreada por una serie de led.

Compacto y robusto está diseñado para uso profesional. Protección contra inversión de polaridad.

Completo con cables de arranque, enchufe encendedor de cigarrillos y alimentador de red.

## DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES